



Kombiläsare A45 EM och Mifare

Kombiläsaren A45 designad för
kontorsmiljöer

Inbyggd högtalare för talade
meddelanden

Enkel att använda

EM & Mifare

A45 är en kombiläsare som hanterar beröringsfria nyckelbrickor och kort för både EM & Mifare. Läsavståndet är ca 8-10 cm med EM och 3-6 cm med Mifare.

Designad för kontorsmiljöer

A45 är designad för installation på dörrkarmar i kontorsmiljöer. A45 ansluts till Axemas dörrcentral i ett VAKA-system.

Vandalsäker kapsling

Vandalskydd i rostfritt stål (tillbehör) kan användas vid montering i extra utsatta miljöer som t ex garage, grindar, källare mm.

Talade meddelanden

Den inbyggda högtalaren ger ljudindikeringar vid varningar, larm (sabotage) samt talmeddelanden.

Öka säkerheten & tänk kostnadseffektivt

Använd nyckelbrickor istället för nycklar. Nyckelbrickor kan enkelt spärras om de tappas bort. Borttappade nycklar kan i vissa fall innebära höga kostnader ifall låscylindrar måste bytas ut och nya nycklar tas fram.

Vandalskydd C811

- Vandalskydd till A45
 - Rostfri ram med slagtålig polykarbonat
 - Enkel Installation
 - Designad för utsatta miljöer
 - Mått: 155x67x20 (HxBxD)
- Art.nr. 2-3811**



Teknisk data

- Kapsling i ABS plast samt front i reptålig polykarbonat
- Läsare EM4200/4102 samt Mifare
- Högtalare integrerad
- Grön LED = lås oläst
- Röd LED för larmindikering
- Blå LED indikerar läst kort/nyckelbricka
- Temperatur: -30° till + 55°C
- Spänning: från dörrcentral (max 150m)
- Mått: 140x45x20 (HxBxD)
- Strömförbrukning:

	EM	Mifare	EM & Mifare
12V	40 mA	70 mA	85 mA
24V	25-mA	40 mA	45 mA

Art.nr. 2-1450 E5870746

